

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 330L

DMP 330L		X	XXXX	X	XXX	XXX	XXX
<b>ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ</b>							
Избыточное (1...400 бар)		330L					
<b>ДИАПАЗОН</b>	<b>Перегрузка</b>						
0...1,0 бар	3,0 бар		1001				
0...1,6 бар	7,0 бар		1601				
0...2,5 бар	7,0 бар		2501				
0...4,0 бар	12,0 бар		4001				
0...6,0 бар	12,0 бар		6001				
0...10,0 бар	25,0 бар		1002				
0...16,0 бар	50,0 бар		1602				
0...25,0 бар	50,0 бар		2502				
0...40,0 бар	120,0 бар		4002				
0...60,0 бар	120,0 бар		6002				
0...100,0 бар	250,0 бар		1003				
0...160,0 бар	500,0 бар		1603				
0...250,0 бар	500,0 бар		2503				
0...400,0 бар	600,0 бар		4003				
-1...0 бар	3,0 бар		X102				
<b>ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>							
4...20 мА / 2-х пров.				1			
0...10 В / 3-х пров.				3			
Другой (указать при заказе)				9			
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>							
Разъем DIN 43650 (IP 65)					100		
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабель (IP 67)					400		
<b>МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>							
G 1/2" DIN 3852						100	
G 1/2" EN 837-1/-3 (манометрическая)						200	
G 1/4" DIN 3852						300	
G 1/4" EN 837-1/-3 (манометрическая)						400	
M20x1,5 DIN 3852						500	
M20x1,5 EN 837-1/-3 (манометрическая)						800	
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>							
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)							00R

**Пример**

DMP 330L-1001-1-100-100-00R